


Функциональное назначение

Условное обозначение

Пункт секционирования линий с
двухсторонним питанием
КРУ-АПС(Э) – ПАПВ2

Схема главных цепей



Защиты

Максимальная токовая защита, А

430

Земляная защита (ЗЗ)*

1.0

АПВ

0.5

Время уставки МТЗ, сек

1.2

Время уставки ЗЗ*, сек

Технические данные
КРУ – АПС(Э)

Номинальное напряжение линии, В

6300

Номинальный ток линии, А

375

Тип выключателя

ВВ/ТЕ1-10-20/630-У2

Трансформаторы тока

400/5 А

Реле Serapi 1000+

S42

Количество блоков
автономного включения

-

Наличие площадок обслуживания

ли

Наличие средств учёта

-

Количество КРУ, шт

2

Способ отгрузки

ж/д

Дополнительные требования:

Поставить комплект ЗИП, а т.д.:

- предохранители для ТН 6 кВ ЗНОЛП – 3 шт.,
- ограничители перенапряжения ОПН 6 кВ – 1 компл.,
- трансформаторы тока 400/5 А – 2 шт.,
- средства защиты и комплект плакатов

* по требованию заказчика может не устанавливаться

ТУ3414-031-32574607-2006

Заказчик, адрес: ООО «РН-Юганскнефтегаз»

628309, г.Нефтеюганск, ул.Ленина, д.26

Проектная организация: ООО «РН-Уфимнефтегаз»

450078, г.Уфа, ул.Революционная, д.96/2

Завод изготовитель: ООО «Озерский завод энергоустановок» (ОЗЭУ)

456780 Челябинская обл., г.Озерск, ул. Красноармейская, 5 кор.3

www.ozeu.ru